

System T20, från TeleRadio, är ett enkelt och modernt system med hög driftsäkerhet tack vare digital överföring.

Systemet passar för styrning av upp till tre funktioner, men då endast en funktion i taget ska användas. Man kan styra upp till 1000 olika objekt med en sändare.

T20 har små yttermått, ett stort antal koder (16 miljoner) och är lätt att installera.

Antalet sändare beror på aktuell mottagare. Systemet fungerar i temperaturområdet -20 till +55°C.

HANDSÄNDARE

Handsändaren T20TX sänder på 433 MHz eller 869 MHz och finns i tre olika utföranden med upp till tre funktioner.



Behövs fler funktioner finns system T60 med upp till 8 funktioner.

Sändarna har inbyggd antenn och drivs med utbytbara 3 V batterier (CR2430). Ytermått 39×71×13 mm och kapsling IP65.

Det finns ett stort utbud av **tillbehör**: antenner, hållare, hölster samt olika folier.

MOTTAGARE

Mottagarna finns i flera olika utföranden beroende på önskat antal reläutgångar.

Mottagarna levereras normalt med extra, yttre antenn för bästa möjliga mottagning.

Den vanligaste plug-in mottagaren har drivspänning 12-24 V AC/DC och kapsling IP65.



ASL med yttermått 133×120×45 mm har 3 reläutgångar och kan lära in upp till 30 sändare (433/869 MHz):



AKL med yttermått 54×96×37 mm har 2 reläutgångar och kan lära in upp till 15 sändare (433/869 MHz):



AGL-mottagaren kan lära in upp till 500 sändare. Mottagaren har drivspänning 12-24V AC/DC och kapsling IP65 (frekvens 433 MHz).

AGL har yttermått 133×120×46 mm och 3 reläutgångar:

